

Abbildung kann vom Original abweichen



Geschirrspüler, vollintegriert

GSP12-4DFI

Beschreibung

Dank der Auto-Opening Funktion öffnet sich die Türe nach Ablauf des Programms automatisch, um eine effiziente Trocknung des Geschirrs zu ermöglichen

Energieeffizienzklasse D

4 Programme

Startzeitvorwahl

Platz für 12 Gedecke
inkl. AquaStop Schlauch

UVP: 649,00 €

ECO

**12
GEDECKE**



**4
PROGRAMME**

**49
dB**

Technische Daten

Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Steuerung	Elektroniktasten
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	D
jährlicher Energieverbrauch	82,00 kWh/Jahr
Energieverbrauch Standardprogramm	0,824 kW/h
jährlicher Wasserverbrauch	1.000 Liter/Jahr
Wasserverbrauch Standardprogramm	10,00 Liter
Programmdauer Standardreinigungszyklus	255 Minuten
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Leistung	1760 - 2100 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,49 Watt
Pumpendruck	0.04 - 1.00 MPa
Angabe zum Gerät	Einbau
Schutzklasse	IPX1
Energiesparfunktion	Ja

Ausstattung

Bedienung	Elektroniktasten
-----------	------------------

Innenraum	Edelstahl + Kunststoffbodenwanne
Heizelement	Verdeckt
Sprühebenen	2
Körbe	2
Tassenhalter	1
Besteckkorb	1
Programme	Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell
Startzeitvorwahl	Ja - 3 / 6 / 9
höhenverstellbare Füße	2x vorne / 1x hinten
Überlaufschutz	Ja
Wasserenthärtungsfunktion	Ja
Klarspülmangelanzeige	Ja
AquaStop	Ja
Logo	Ja

Logistik	
Geräteabmessungen Höhe	81,50 - 86,50 cm
Geräteabmessungen Breite	59,80 cm
Geräteabmessungen Tiefe	55,00 cm
Verpackungsabmessungen Höhe	89,00 cm
Verpackungsabmessungen Breite	64,50 cm
Verpackungsabmessungen Tiefe	64,50 cm
Nettogewicht	TBA kg
Bruttogewicht	TBA kg
Containermenge 40HQ	162 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	40158
EAN Nummer	4030608401585
EPREL-Registrierungsnummer	2484299
UVP	649,00 €

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.